



AHD Dome-Kamera ECO Serie VK 1096/312

Artikelnummer	1096/312
Typ	VK 1096/312
Gewicht	0.56kg
Länge	100mm
Breite	120mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Autom. Weißabgleich

ATW

Objektiv

2,8 - 12 mm, motorisiert 2,8 - 12 mm

Geräteart

Kamera

Leistungsaufnahme

500 mA (IR-LED ein)

IR-LEDs

24

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Bildsensortyp

1/2.8" High Definition, CMOS

Auflösung

1080p, PAL: 720 TVL / 960H @ 25 fps, AHD: 1080p @ 20 fps

OSD-Bildschirmmenü

Ja

UTC-Funktion

Ja

Schutzart

IP66

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

Abmessungen

80 (D) x 93 mm

Umgebungstemperatur

-20 °C bis +55 °C

Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

Optionales Zubehör

Verteilerdose 1092/148, UTC Fernbedienung VKZ 1092/310

Gegenlichtkompensation

BLC

Verschlusszeit

1/25 - 1/50.000 s

Gewicht

567 g

Bauform

Dome-Kamera, Dome

Reichweite IR

30 m

Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)

VB 1092/300A, VB 1092/301

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A

Tag- / Nach Umschaltung

Ja

Rauschunterdrückung

2DNR

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10%

Verstärkungsanpassung

AGC

Sonstiges

Menüeinstellungen über DVR

Minimale Beleuchtungsstärke

0,03 Lux @ F1.2 (AGC Ein)

S/R-Abstand

größer 48 dB

Weitere Bilder