



## Funkgong-Set MISTRAL 300M

**Artikelnummer**

43300

**Typ**

MISTRAL 300M

**Gewicht**

0.3155kg

**Länge**

45mm

**Breite**

115mm

**Höhe**

150mm

## Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – Ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

### **500 Meter Reichweite im freien Feld\***

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

### **16 individuelle Melodien**

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300 ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 14 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### **Rufarten**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Spannungsversorgung**

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

### **Anzeige niedriger Batteriestand**

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Produkteigenschaften

**Spannungsversorgung Sender**

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
6 – 12 V DC

**Blitzlicht**

LED

**Schutzart Sender**

IP54

**Rufarten**

Zentral-, Individual-, Matrixruf

**Serie**

MISTRAL

**Geräteart**

Funkgong-Set

**Lautstärke**

Max. 83 dB(A) einstellbar

**Klingeltaster**

2 verdrahtete möglich

**Frequenz**

868,35 MHz

**Rufunterscheidung**

14-fach

**Farbe**

Weiß / Silber

**Anzahl Melodien**

16 Melodien

**Abmessungen Sender**

36 x 100 x 17 mm

**Farbe Gehäuse**

Weiß

**Abmessungen Empfänger**

150 x 115 x 45 mm

**Anzahl koppelbarer Sender**

12

**Funkreichweite**

500 m im Freifeld

**Spannungsversorgung Empfänger**

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
8 – 12 V AC/DC

**Farbe Tür**

Weiß / Silber

## Weitere Bilder

