



Funksender im Namensschild-Gehäuse MISTRAL SE11 Batt

Artikelnummer	43910
Typ	MISTRAL SE11 Batt
Gewicht	0.02kg
Länge	14mm
Breite	70mm
Höhe	23mm

Produktbeschreibung

Das Funk-Namensschild MISTRAL SE11 Batt - Der Flexible und Effiziente mit Batteriebetrieb

Der MISTRAL SE11 Batt wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige und flexible Ergänzung zu Ihrer Klingelanlage zu bieten. Mit seinem transparenten Gehäuse integriert er sich nahtlos in jede Umgebung und überzeugt durch einfache Handhabung und hohe Funktionalität.

Dank der batteriebetriebenen Spannungsversorgung (3 Volt, 2 × 1,5 V AAA-Batterien) bleibt der SE11 Batt unabhängig von externen Stromquellen und bietet maximale Flexibilität bei der Montage. Der Funksender ist kompatibel mit den Funkgong-Serien CALIMA, MISTRAL, ECHO und POLO und arbeitet auf einer sicheren Frequenz von 868,35 MHz, die Störungen durch andere Geräte minimiert.

Hauptmerkmale:

- Reichweite von bis zu 200 Metern im Freifeld – ideal auch für größere Grundstücke.
- Rote LED-Statusanzeige für visuelles Feedback beim Senden.
- Potentialfreier Kontakt (Drahtlänge: 40 mm) für vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Kompaktes Design mit Maßen von 23 x 70 x 14 mm, passend für Platten mit einer Stärke von 2 mm bis 2,5 mm.
- Inklusive Batteriehalter für eine einfache und sichere Stromversorgung.

Die Montage ist unkompliziert und flexibel: Reinigen Sie die vorgesehene Fläche, entfernen Sie die Schutzfolie, und drücken Sie das Namensschild fest an die gewünschte Stelle. Metallfreie Oberflächen sind bevorzugt, um eine optimale Funkreichweite zu gewährleisten.

Der SE11 Batt bietet eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Klingelanlage aufzurüsten – ideal für moderne, drahtlose Installationen.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

Batteriebetrieb,
Batteriebetrieben (3 V) 2 x 1,5 V
AAA Batterien (nicht im
Lieferumfang)

Serie

MISTRAL

LED-Licht

Ohne

Reichweite

200 Meter

Frequenz

868,35 MHz

Temperaturbereich

-15 °C bis 50 °C

Abmessungen

23 x 70 x 14 mm

Geräteart

Funk-Klingeltaster

Farbe

Transparent

Sendeleistung

25 mW

Montage

Für den Ausschnitt

Einbautiefe

10,5 mm

Weitere Bilder

