

Funkgong-Set Wandmontage ws CALIMA 100

Artikelnummer	43680
Typ	CALIMA 100
Gewicht	0.205kg
Länge	41mm
Breite	105mm
Höhe	105mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Funkgong Set CALIMA 100

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 100 fügt sich Dank seines minimalistischen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt. In diesem Set wird der CALIMA 100 zusätzlich durch unseren namenhaften MISTRAL Sender 03 ergänzt, zusammen ergeben sie ein wunderbares Dream Team.

Flexibilität
Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Der Funkgong bietet eine Hybridfunktion, da er sowohl per Funksender als auch klassisch über Kabel angesteuert werden kann.

Menü mit Sprachansage
Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung
Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Stummschaltung und Schlummerfunktion
Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.
Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Oberfläche	Seidenmatt
Schutzart Sender	IP54
Form	rund
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Geräteart	Funkgong-Set
Hinweis	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Serie	CALIMA
Klemmen	Spannungsversorgung und Anschluss von zwei Klingeltastern
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Farbe	Weiß / Schwarz, Weiß
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Anzahl Melodien	15 Melodien
Abmessungen Empfänger	Ø 105 x 41 mm
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	11
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Rufunterscheidung	11-fach
Spannungsversorgung Empfänger	3 x 1,5 V Batterien Typ AA (nicht im Lieferumfang), extern: 8 – 12 V AC/DC

Weitere Bilder

