



Funk-Zweiwege-Tastenfeld FA30-KP10

Artikelnummer	39120
Typ	FA30-KP10
Gewicht	0.116kg
Länge	28mm
Breite	80mm
Höhe	130mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht. Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u. a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Statusanzeige (Bereit / nicht Bereit, aktiviert / nicht aktiviert, Alarm, Störung)
Automatische Batterie-Leer-Meldung
Hintergrundbeleuchtete Tastatur
Voralarmtöne (bei Ein-/Austrittsverzögerung)
Transponderschlüssel-Leser (Proximity-Tag) zum Scharf-/Unscharfschalten
Langlebige Lithium-Batterie (4 bis 5 Jahre)

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Batterietyp: 3,0 V / CR123A
Batterielebensdauer: ca. 4 Jahre (bei typ. Anwendung)
Temperaturbereich: 0 °C bis 49 °C
Abmessungen: 127 x 70 x 24 mm
Gewicht: 107 g (mit Batterie)
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet.

Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Geräteart

Bedienelement

BatterielebensdauerBei typischer Anwendung: 4 – 5
Jahre**Töne**

Ein- / Austritt

Frequenz

868 MHz

Tastatur

18 Tasten beleuchtet

Betriebstemperatur

0 °C bis 49 °C

Technologie

Funk

Proximity-Lesegerät

Eingebaut

Sabotageschutz

Abriss und Öffnung

Technik

Bidirektional

Frequenzhopping

FHSS

Tasten für

Panik, Feuer, Notfall

Batterien

CR123A (Im Lieferumfang)

Abmessungen

127 x 70 x 24 mm

Verschlüsselung

AES-128 Bit

Wandhalter

Mit Sabotagekontakt

Anzeige

LED

Farbe

Weiß

Weitere Bilder