



Funkgong-Empfänger MISTRAL 300M E

Artikelnummer	43301
Typ	MISTRAL 300M E
Gewicht	0.257kg
Länge	45mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 16 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Ruftönen versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

Extern: 8 – 12 V AC / DC, 4 x
1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang)

Blitzlicht

LED

Abmessungen

150 x 115 x 45 mm

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Klingeltaster

2 verdrahtete möglich

Frequenz

868,35 MHz

Rufunterscheidung

14-fach

Farbe

Weiß / Silber

Anzahl Melodien

16 Melodien

Anzahl koppelbarer Sender

12

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Geräteart

Funkgong

Weitere Bilder

