

GSM Wählgerät CT 10-M GSM

Artikelnummer	CT4600111
Typ	CT 10-M GSM
Gewicht	0.69kg
Länge	70mm
Breite	245mm
Höhe	185mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

GSM-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
Integriertes alphanumerisches Tastenfeld
Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
2 Sendearten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten
Integrierte Sprachsynthese: 60 sec.
4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
Störungsausgang: Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
Elektrischer Ausgang: Leitungsunterbrechung / kein Empfang
5 fernsteuerbare Ausgänge
Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

Technische Daten:

Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.
Temperaturbereich: +5° bis +40°C
Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)
Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall
Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm
Gewicht: 0,98 kg

Produkteigenschaften

Ausgang	Batterie leer, Netzausfall, Störmeldung, 5 fernsteuerbar Ausgänge
Sendeart	Sprache und SMS
Leistungsaufnahme	70 mA standby, 200 mA Alarm
Übertragung	GSM
Sprachsynthese	60 s
Sprachmeldungen	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen 5 s
Wahlverfahren	MFV
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
SMS	4 SMS mit je maximal 40 Zeichen
Abmessungen	245 x 185 x 70 mm
Tastatur	15 Tasten
Spannungsversorgung	12 V bis 14,5 V DC
Telefonnummern	12 mit je 28 Ziffern
Alarmein- / ausgänge	2 Alarmeingänge programmierbar
Einsetzbarer Akku	AK 1033/600
Einsetzbares Netzgerät	NG AL12/2A (39342)
Daten	Nicht flüchtig
Anzeige	LCD 2 Zeilen, 6 LED
Geräteart	Wählgerät
Sabotageschutz	Gegen Öffnen und Demontieren

Weitere Bilder