



Lesegerät Alpha FD-020-227

Artikelnummer	74919
Typ	FD-020-227
Gewicht	0.141kg
Länge	26mm
Breite	126mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät ALPHA** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich und extra für unsere modulare Türstation der Serie ALPHA entwickelt. Das platzsparende Lesegerät benötigt nur einen Modulplatz in der Türstation und kann auch autark ohne angeschlossene Sprechanlage verwendet werden. Die LED's auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzarten IP65 und IK08 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

Bei autarker Verwendung, ohne ALPHA Türstation, zwingend benötigtes Zubehör:

1 x UP-Kasten, Art.-Nr. 74281 **oder** 1 x AP-Kasten, Art.-Nr. 75361
1 x Rahmen, Art.-Nr. 75371

Produkteigenschaften

System

MIFARE®

Technologie

Mifare Plus, Mifare Classic,
Desfire, BLE

Optische Signalisierungs-LED

Ja

Akustische Signalisierung

Ja

Geräteart

Lesegerät

Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel

Nahbereich max. 3 cm

Kompatibel mit EDC

Ja

Spannungsversorgung

12 V durch den controller über 2
Drähte, Vom Controller über
Zwei-Draht-Bus

Übertragungsart

Mifare®

Frequenz

13,56 MHz

Montage

Modular, Einbau

Temperaturbereich

-20 °C bis 60 °C

Hinweis

2-SMART ALPHA Lesegerät
kann einfach über die Ipassan
Manager Software geupdatet
werden.

Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller

2-Drähte geschirmte
Mantelleitung, max. 100 m

Gewicht

0,150 Kg

Abmessungen

125 x 90 x 26 mm

Kompatibel mit iPassan

Ja

Weitere Bilder