



GSM Wählgerät CT 10-M GSM

Artikelnummer	CT4600111
Typ	CT 10-M GSM
Gewicht	0.69kg
Länge	70mm
Breite	245mm
Höhe	185mm

Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

GSM-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen

Integriertes alphanumerisches Tastenfeld

Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen

2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten

Integrierte Sprachsynthese: 60 sec.

4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen

12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern

2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang

Störungsausgang: Batterie leer und/oder kein Telefonnetz

Elektrischer Ausgang: Leitungsunterbrechung / kein Empfang

5 fernsteuerbare Ausgänge

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage

Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

Technische Daten:

Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.

Temperaturbereich: +5° bis +40°C

Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall

Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm

Gewicht: 0,98 kg

Produkteigenschaften

Ausgang

Batterie leer, Netzausfall,
Störmeldung, 5 fernsteuerbar
Ausgänge

Sendart

Sprache und SMS

Leistungsaufnahme

70 mA standby, 200 mA Alarm

Übertragung

GSM

Sprachsynthese

60 s

Sprachmeldungen

1 Basismeldung 10 s, 9
Meldungen 5 s

Wahlverfahren

MFV

Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C

SMS

4 SMS mit je maximal 40
Zeichen

Abmessungen

245 x 185 x 70 mm

Tastatur

15 Tasten

Spannungsversorgung

12 V bis 14,5 V DC

Telefonnummern

12 mit je 28 Ziffern

Alarmein- / ausgänge

2 Alarmeingänge
programmierbar

Einsetzbarer Akku

AK 1033/600

Einsetzbares Netzgerät

NG AL12/2A (39342)

Daten

Nicht flüchtig

Anzeige

LCD 2 Zeilen, 6 LED

Geräteart

Wählgerät

Sabotageschutz

Gegen Öffnen und Demontieren

Weitere Bilder