



# Funkgong-Empfänger MISTRAL 300M E

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43301          |
| <b>Typ</b>           | MISTRAL 300M E |
| <b>Gewicht</b>       | 0.257kg        |
| <b>Länge</b>         | 45mm           |
| <b>Breite</b>        | 115mm          |
| <b>Höhe</b>          | 150mm          |

## Produktbeschreibung

### **500 Meter Reichweite im freien Feld\***

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

### **16 individuelle Melodien**

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300 ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 16 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Ruftönen versehen werden.

### **Rufarten**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Spannungsversorgung**

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

### **Anzeige niedriger Batteriestand**

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

### **Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Produkteigenschaften

### Spannungsversorgung

Extern: 8 – 12 V AC / DC, 4 x  
1,5 V Batterien Typ LR14/C  
(nicht im Lieferumfang)

### Blitzlicht

LED

### Abmessungen

150 x 115 x 45 mm

### Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

### Serie

MISTRAL

### Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

### Klingeltaster

2 verdrahtete möglich

### Frequenz

868,35 MHz

### Rufunterscheidung

14-fach

### Farbe

Weiß / Silber

### Anzahl Melodien

16 Melodien

### Anzahl koppelbarer Sender

12

### Funkreichweite

500 m im Freifeld

### Geräteart

Funkgong

## Weitere Bilder

