



ZENO PRO Set KT 1051/921

Artikelnummer	1051/921
Typ	KT 1051/921
Gewicht	1.144kg
Länge	35mm
Breite	257mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Die Funk Alarmzentrale ist für kleine bis mittelgroße Überwachungsanlagen geeignet.

Produktmerkmale:

Die Zentrale kann 80 Sensoren in der Alarmzentrale verwalten und die Sensoren können auf 3 Bereiche aufgeteilt werden.

Die Zentrale verfügt über eine eingebaute Sirene und kann zudem über die Anlage, die Zentrale oder einem PC (Web-Interface) programmiert werden. Die Übertragung der Alarmmeldungen kann als digitales Multiprotokoll (CID und SIA), Sprachmeldung, oder als Pushup-Nachricht mit der App (MyZeno) angezeigt werden.

Die Systemsteuerung erfolgt über die Tastatur der Zentrale, Bedienfelder (Benutzercode), oder über ein mobiles Endgerät, ebenfalls mit der App (MyZeno).

Besondere Features:

- Die Zentrale verwaltet bis zu 30 Benutzercodes
- Es werden bis zu 200 Ereignisse (EEPROM-Speicher nicht flüchtig) gespeichert
- Bei Stromausfall puffert ein eingesetzter Akku die Spannung für max. 15 Stunden
- Die Zentrale ist gegen einen Sabotageversuch geschützt
- Die Spannungsversorgung erfolgt über ein eingebautes Netzteil 230 V ~ (AC), 50 Hz

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	230 V, 50 / 60 Hz
Frequenz	868 MHz
Tastatur	19 Tasten beleuchtet
Meldelinien Funk	80 davon 6 mit Kamera
Protokollübertragung	CID und SIA
Zertifizierung	EN50131 Grad 2, Klasse II
App Steuerung	MyZeno Android und IOS
Lieferumfang	AZ 1051/020, FB 1051/035, MK 1051/201, BM 1051/101
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Farbe	Weiß / Schwarz
Geräteart	Funkalarmanlagen Set
SIM Karten Slot	Ja
Technologie	Funk
Interne Sirene	95 dB(A)
Abmessungen	180 x 257 x 35 mm
Notstromakku	7,2 V Ni-Mh, 1100 mAh
Technik	Bidirektional
Akku Laufzeit	Max. 15 Stunden
Display	LC-Display beleuchtet
Ereignisspeicher	200
Benutzercodes	30

Weitere Bilder