



Warnleuchte GWL 8511

Artikelnummer	38511
Typ	GWL 8511
Gewicht	0.3485kg
Länge	138mm
Breite	138mm
Höhe	115mm

Produktbeschreibung

Diese Warn- und Blitzleuchte ist mit Glühlampen und LEDs kompatibel. Sie ist in der Lage eine gleichmäßige Rundum-Abstrahlung (360°) zu erzeugen. Sie zeichnet sich durch höchste Ausfallsicherheit aus und ist in einem stabilen schwarzen Kunststoffgehäuse aus PA (selbst löschend) eingebettet, während die Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC besteht. Sie ist wartungsfrei und überzeugt mit einem geringen Energieverbrauch, was ihre Effizienz und Zuverlässigkeit unterstreicht. Diese Leuchte ist die ideale Wahl für Umgebungen, in denen eine zuverlässige Warnung unerlässlich ist, und stellt eine robuste und langlebige Option dar, um Ihren Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Hinweis: LEUCHTMITTEL NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN !

Glühlampen / LED bitte separat bestellen !

Benutzte Fassungen: Ba15d

Passende LEDs: (230 - 240 V AC) (50 mA)

- Gelb / Orange | KSZ-LED 8651, Art.-Nr. 38651
- Rot | KSZ-LED 8652, Art.-Nr. 38652
- Weiß | KSZ-LED 8654, Art.-Nr. 38654
- Blau | KSZ-LED 8655, Art.-Nr. 38655
- Grün | KSZ-LED 8656, Art.-Nr. 38656

Passende LEDs: 24 V AC / DC (45 mA)

- Gelb / Orange | KSZ-LED 8661, Art.-Nr. 38661
- Rot | KSZ-LED 8662, Art.-Nr. 38662
- Weiß | KSZ-LED 8664, Art.-Nr. 38664
- Blau | KSZ-LED 8665, Art.-Nr. 38665
- Grün | KSZ-LED 8666, Art.-Nr. 38666

Passende Glühbirnen: 12 V (25 Watt)

- GSZ 8591, Art.-Nr. 38591
- KSZ 8595, Art.-Nr. 38595

Passende Glühbirnen: 24 V (25 Watt)

- DSZ 7396, Art.-Nr. 37396
- GSZ 8592, Art.-Nr. 38592
- KSZ 8596, Art.-Nr. 38596

Passende Glühbirnen: 240 V (25 Watt)

- DSZ 7397, Art.-Nr. 37397
- GSZ 8593, Art.-Nr. 38593
- KSZ 8597 • Art.-Nr. 38597

Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt oder mit Befestigungszubehör kombiniert werden. Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

12-240 V AC/DC, 12 – 240 V
AC / DC (25 W)

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Leuchtmittel

Glühlampe oder LED 12 – 240
V (25 W), nicht im Lieferumfang

Lichtstärke

56 Cd(p)

Fassung

Ba15d

Signalart

Warnlicht

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Abmessungen

138 (D) x 115 mm

Schutzart

IP54

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C

Farbe

Orange

Gewicht

0,3 kg

Weitere Bilder

