



Funkgong-Set MISTRAL 200M

Artikelnummer

43305

Typ

MISTRAL 200M

Gewicht

0.313kg

Länge

45mm

Breite

115mm

Höhe

150mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 200M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuell Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 200 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite deutlich reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Rufunterscheidung

16-fach

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Frequenz

868,35 MHz

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang)

Farbe

Weiß / Silber

Anzahl Melodien

16 Melodien

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

20

Abmessungen Empfänger

150 x 115 x 45 mm

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Weitere Bilder

