



Steckdosen-Funkgong-Empfänger MISTRAL 400M E

Artikelnummer	43311
Typ	MISTRAL 400M E
Gewicht	0.139kg
Länge	45mm
Breite	60mm
Höhe	126mm

Produktbeschreibung

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 400 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

230V Euro-Stecker

Blitzlicht

LED

Lautstärke

Max. 80 dB(A) einstellbar

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Rufunterscheidung

12-fach

Frequenz

868,35 MHz

Anzahl Melodien

16 Melodien

Anzahl koppelbarer Sender

12

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Abmessungen

126 x 60 x 45 mm

Farbe

Weiß

Geräteart

Funkgong

Weitere Bilder

