



# Funkgong-Set Wandmontage ws CALIMA 100

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43680      |
| <b>Typ</b>           | CALIMA 100 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.205kg    |
| <b>Länge</b>         | 41mm       |
| <b>Breite</b>        | 105mm      |
| <b>Höhe</b>          | 105mm      |

# Produktbeschreibung

## Funkgong Set CALIMA 100

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 100 fügt sich Dank seines minimalistischen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt. In diesem Set wird der CALIMA 100 zusätzlich durch unseren namenhaften MISTRAL Sender 03 ergänzt, zusammen ergeben sie ein wunderbares Dream Team.

### **Flexibilität**

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Der Funkgong bietet eine Hybridfunktion, da er sowohl per Funksender als auch klassisch über Kabel angesteuert werden kann.

### **Menü mit Sprachansage**

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

### **Mehrfache Rufunterscheidung**

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

### **Stummschaltung und Schlummerfunktion**

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

### **Hinweis:**

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

## Produkteigenschaften

### Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
6 – 12 V DC

### Oberfläche

Seidenmatt

### Schutzart Sender

IP54

### Form

rund

### Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

### Geräteart

Funkgong-Set

### Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang  
enthalten

### Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

### Serie

CALIMA

### Klemmen

Spannungsversorgung und  
Anschluss von zwei  
Klingeltastern

### Betriebstemperatur

5 °C bis 40 °C

### Farbe

Weiß / Schwarz, Weiß

### Frequenz

868,35 MHz

### Sprachausgabe

Deutsch

### Anzahl Melodien

15 Melodien

### Abmessungen Empfänger

Ø 105 x 41 mm

### Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

### Anzahl koppelbarer Sender

11

### Funkreichweite

500 m im Freifeld

### Rufunterscheidung

11-fach

### Spannungsversorgung Empfänger

3 x 1,5 V Batterien Typ AA  
(nicht im Lieferumfang), extern:  
8 – 12 V AC/DC

## Weitere Bilder

