

Elektronischer Gong CROMA 100A ws mit Echtholzfurnier Kirsche CROMA 100A ws/ki

Artikelnummer	43781
Typ	CROMA 100A ws/ki
Gewicht	0.491kg
Länge	51mm
Breite	163mm
Höhe	191mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Erleben Sie eine Kombination aus **Klang und Eleganz** mit dem **Elektronischen Gong CROMA 100A ws/ki**. Sein ansprechendes Design aus **Echtholzfurnier in Kirsche** verleiht jedem Raum eine zeitlose Ästhetik.

Mit einer **Auswahl** von **17 polyphonen Melodien** können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Der Gong bietet zudem die **Flexibilität**, **zwischen Melodien** und einem prägnanten **Alarmton auf Kanal 2** umzuschalten.

Der Gong bietet **zwei Trigger-Modi**, die für beide Kanäle gemeinsam eingestellt werden können: den kontinuierlichen Betrieb und den einmaligen Betrieb. Die **Lautstärke** ist einstellbar und kann auf beeindruckende **83 dB(A)** erhöht werden. Die **2-fache Rufunterscheidung** ermöglicht es, verschiedene **Ereignisse oder Alarme** voneinander zu unterscheiden.

Für zusätzlichen Komfort verfügt der elektronische Gong über eine **SILENCE-Funktion**, die eine einfache **Ein-Tasten-Stummschaltung** ermöglicht. Trotz seiner leistungsstarken Funktionen zeichnet sich dieser Gong durch minimalen Standby-Verlust aus, was die Batterielebensdauer erheblich verlängert. Bei niedrigem Batteriestand erfolgt eine akustische Meldung. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die **Batterielaufzeit etwa 3 Jahre**, gewährleistet somit eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung.

Mit einer 2-fachen Rufunterscheidung können verschiedene Ereignisse oder Alarme klar voneinander unterschieden werden. Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Benachrichtigungen, und setzt dabei gleichzeitig auf **Stil und Funktionalität**.

Hinweis:

Da es sich bei diesem Produkt um ein Naturprodukt handelt, sind natürliche

Abweichungen in Farbe und Muster möglich. Das gelieferte Produkt kann daher von den Produktbildern abweichen.

Sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 – 12 V ~/=

Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanischer Gongs möglich.

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!

Produkteigenschaften

Abmessungen	191 x 163 x 51 mm
Spannungsversorgung extern	8 – 12 V AC / DC
Serie	CROMA
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Farbe	Weiß / Kirschholz
Tür	3 mm Echtholzfurnier in Kirschholz
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Geräteart	Elektronischer Gong
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V (Typ LR14/C) (Nicht im Lieferumfang), 8 – 12 V AC / DC oder 4 x 1,5 V (Typ LR14/C)
Rufunterscheidung	2-fach

Weitere Bilder

