



Audio-Sprechanlagen-Set ROBUSTA EV1 8WE A-2V-MIF-EV1-08WE

Artikelnummer

89497

Typ

A-2V-MIF-EV1-08WE

Gewicht

2.766kg

Produktbeschreibung

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für acht Wohneinheiten.

In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Das Set ermöglicht bis zu vier Haustelefone parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist das Set vorprogrammiert, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

Set beinhaltet:

1 x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA EV1, 8 Klingeltaster/Namensschilder (mit LED-Beleuchtung), inklusive Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten

1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784

8 x Freisprechtelefon MIRO HT 1183/7, Art.-Nr. 74754

Empfohlenes Leitungsmaterial:

J-Y(ST)Y 0.6 mm

Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm²

Einzeladern 1 mm²

2VOICE-Kabel

CAT 5/6 UTP

Hinweis:

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.

(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

Produkteigenschaften

Geräteart	Sprechanlagen Set Audio
Montage	Unterputz
Haustelefon / Monitor	Freisprechtelefon MIRO
Anzahl Wohneinheiten	8WE
Material	Aluminium
Abmessungen Türstation	272 x 240 x 62 mm
System	2VOICE
Abmessungen Freisprechtelefon	80 x 110 x 19 mm
Abmessungen Netzgerät	90 x 108 x 60 mm (6 TE)
Türstation	Robusta

Weitere Bilder

