

Elektronischer Gong CROMA 100A ws mit Echtholzfurnier Walnuss CROMA 100A ws/wa

Artikelnummer	43783
Typ	CROMA 100A ws/wa
Gewicht	0.491kg
Länge	51mm
Breite	163mm
Höhe	191mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Erleben Sie eine Kombination aus Klang und Eleganz mit dem Elektronischen Gong CROMA 100A ws/wa. Sein ansprechendes Design aus Echtholzfurnier in Walnuss verleiht jedem Raum eine zeitlose Ästhetik.

Mit einer Auswahl von **17 polyphonen Melodien** können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Der Gong bietet zudem die Flexibilität, zwischen Melodien und einem prägnanten Alarmton auf Kanal 2 umzuschalten.

Der Gong bietet zwei Trigger-Modi, die für beide Kanäle gemeinsam eingestellt werden können: den kontinuierlichen Betrieb und den einmaligen Betrieb. Die Lautstärke ist einstellbar und kann auf beeindruckende 83 dB(A) erhöht werden. Die 2-fache Rufunterscheidung ermöglicht es, verschiedene Ereignisse oder Alarme voneinander zu unterscheiden.

Für zusätzlichen Komfort verfügt der elektronische Gong über eine SILENCE-Funktion, die eine einfache **Ein-Tasten-Stummschaltung** ermöglicht. Trotz seiner leistungsstarken Funktionen zeichnet sich dieser Gong durch minimalen Standby-Verlust aus, was die Batterielebensdauer erheblich verlängert. Bei niedrigem Batteriestand erfolgt eine akustische Meldung. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Batterielaufzeit etwa 3 Jahre, gewährleistet somit eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung.

Mit einer 2-fachen Rufunterscheidung können verschiedene Ereignisse oder Alarme klar voneinander unterschieden werden. Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Benachrichtigungen, und setzt dabei gleichzeitig auf Stil und Funktionalität.

Hinweis:

Da es sich bei diesem Produkt um ein Naturprodukt handelt, sind natürliche

Abweichungen in Farbe und Muster möglich. Das gelieferte Produkt kann daher von den Produktbildern abweichen.

Sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 – 12 V ~/=

Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt)

Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanischer Gongs möglich.

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!

Produkteigenschaften

Abmessungen	191 x 163 x 51 mm
Spannungsversorgung extern	8 – 12 V AC / DC
Serie	CROMA
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V (Typ LR14/C) (nicht im Lieferumfang), 8 – 12 V AC / DC oder 4 x 1,5 V (Typ LR14/C)
Tür	3 mm Echtholzfurnier in Walnuss
Farbe	Weiß / Walnussholz, Weiß / Walnuss
Geräteart	Elektronischer Gong
Rufunterscheidung	2-fach

Weitere Bilder

