

Funkgong-Set CALIMA 200

Artikelnummer	43560
Typ	CALIMA 200
Gewicht	0.207kg
Länge	65mm
Breite	65mm
Höhe	100mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Funkgong Set CALIMA 200

Funkgong-Serie CALIMA

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an.

Der CALIMA 200 fügt sich Dank seines handlichen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt.

Das besondere am CALIMA 200 ist, dass er mobil ist!

Nehmen Sie das handliche Wunder überall hin mit und machen sie sich nie wieder sorgen, die Klingel nicht gehört zu haben.

In diesem Set wird der CALIMA 200 durch unseren MISTRAL SE03 Funksender ergänzt, zusammen ergeben sie ein Dream Team.

Flexibilität
Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

Menü mit Sprachansage
Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

Mehrfache Rufunterscheidung
Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

Farbiger LED-Ring
Informiert auch optisch, dass Besuch vor der Haustür steht.

Die Farbe und Lichtart kann nach eigenem Wunsch ausgewählt werden.

Stummschaltung und Schlummerfunktion
Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.
Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

Hinweis:
Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

Produkteigenschaften

Oberfläche	Seidenmatt
Schutzart Sender	IP54
Form	rund
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Geräteart	Funkgong-Set
Abmessungen Empfänger	Ø 60 x 102 mm
Hinweis	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ AA oder 2 x 1,5V Typ AAA (nicht im Lieferumfang)
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Serie	CALIMA
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Farbe	Weiß / Schwarz, Weiß
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang)
Anzahl Melodien	15 Melodien
Optische Signalisierung	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	11
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Rufunterscheidung	11-fach

Weitere Bilder

