

Elektronischer Gong CROMA 231A ws mit Echtholzfurnier Eiche CROMA 231A ws/ei

Artikelnummer	43802
Typ	CROMA 231A ws/ei
Gewicht	0.491kg
Länge	51mm
Breite	163mm
Höhe	191mm

Produktbeschreibung

Erleben Sie eine Kombination aus Klang und Eleganz mit dem Elektronischen Gong CROMA 231A ws/ei. Sein ansprechendes Design aus Echtholzfurnier in Kirsche verleiht jedem Raum eine zeitlose Ästhetik.

Mit einer Auswahl von **17 polyphonen Melodien** können Sie sich ihren Wunschklang auswählen. Der Gong bietet zudem die Flexibilität, zwischen Melodien und einem prägnanten Alarmton auf Kanal 2 umzuschalten.

Der Gong bietet zwei Trigger-Modi, die für beide Kanäle gemeinsam eingestellt werden können: den kontinuierlichen Betrieb und den einmaligen Betrieb. Die Lautstärke ist einstellbar und kann auf beeindruckende 83 dB(A) erhöht werden. Die 2-fache Rufunterscheidung ermöglicht es, verschiedene Ereignisse oder Alarme voneinander zu unterscheiden.

Für zusätzlichen Komfort verfügt der elektronische Gong über eine SILENCE-Funktion, die eine einfache **Ein-Tasten-Stummschaltung** ermöglicht. Trotz seiner leistungsstarken Funktionen zeichnet sich dieser Gong durch minimalen Standby-Verlust aus, was die Batterielebensdauer erheblich verlängert. Bei niedrigem Batteriestand erfolgt eine akustische Meldung. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Batterielaufzeit etwa 3 Jahre, gewährleistet somit eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung.

Mit einer 2-fachen Rufunterscheidung können verschiedene Ereignisse oder Alarme klar voneinander unterschieden werden. Unser Signalgeber ist die optimale Wahl für flexible und effektive akustische Benachrichtigungen, und setzt dabei gleichzeitig auf Stil und Funktionalität.

Hinweis:

- Da es sich bei diesem Produkt um ein Naturprodukt handelt, sind natürliche

Abweichungen in Farbe und Muster möglich. Das gelieferte Produkt kann daher von den Produktbildern abweichen.

- Bei Spannungsversorgung mit 230 V~ muss gemäß Norm ein allpoliger Netzschalter in der elektrischen Gebäudeinstallation vorgesehen werden !
- Sichere Rufton-Aktivierung mit potenzialfreiem Kontakt oder mit 8 – 12 V ~/=
- Der integrierte Transformator ist nicht dafür geeignet und nicht dafür vorgesehen, elektrische Türöffner zu betreiben !
- Bei Triggerung mit 230 V nur geeignete 230 V-Taster benutzen !
- Gegeben Falls zusätzliche Transformator (z. B. GTN 3148) bauseits erforderlich !
- Auch für Misch-Installationen und bei Renovierung einsetzbar (z. B. Spannungsversorgung 8 V eines bauseits vorhandenen Klingeltransformators und Triggerung mit potenzialfreiem Kontakt).
- Parallel-Schaltung zu weiteren CROMA-Gongs oder zu elektromechanischer Gongs möglich.

Produkteigenschaften

Abmessungen	191 x 163 x 51 mm
Spannungsversorgung extern	8 – 12 V AC / DC
Serie	CROMA
Anzahl Melodien	17 polyphone Melodien
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Tür	3 mm Echtholufurnier in Eiche
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Spannungsversorgung	230 V AC, 8 – 12 V AC / DC oder 230 V AC
Geräteart	Elektronischer Gong
Farbe	Weiß / Eiche, Weiß / Eichenholz
Rufunterscheidung	2-fach

Weitere Bilder

